

Спецификация контейнер 40фт НС АТК-350

<i>Количество майнеров Antminer S17Pro / S19Pro</i>	350
Эксплуатационные характеристики	
<i>Температура окружающей среды</i>	<i>от -30 до +35</i>
<i>Ровная площадка для установки контейнера м кв.</i>	100-135
<i>Электроснабжение 3 фазы 380 В (ввод)</i>	4x250 кВт
<i>Кабель питания, медь, мм кв.* от</i>	4x4x240
<i>Кабель питания, алюминий, мм кв.* от</i>	4x4x300
<i>Провод заземления, медь, мм. кв. *</i>	1*180
<i>* Кабель для подключения контейнера к энергосети в комплект не входит. Требуемое сечение определяет ответственный энергетик со стороны покупателя.</i>	
<i>Интернет канал (оптика), min 1 мбит/с</i>	2
40 - футовый высокий контейнер (High Cube)	1
<i>Длина, мм</i>	12 192
<i>Ширина, мм</i>	2 438
<i>Высота, мм</i>	2 896
Стеллажи для установки майнеров, сварной, шт.	10
<i>Длина, мм</i>	1 150
<i>Ширина, мм</i>	300
<i>Высота, мм</i>	2 500
<i>Полки, шт.</i>	7
<i>Автоматические выключатели 1п С 20А, шт **</i>	420
<i>Кабели питания майнеров С13, 3х1 мм кв., шт.</i>	840
<i>** Максимальный ток майнера</i>	16,5A
Щит энергоснабжения	
<i>Коммутируемый ток ввод №1 (КЭАЗ ВА57-39)</i>	630 A

<i>Коммутируемый ток ввод №2, №3, №4 (IEK BA44-37)</i>	400 A
<i>Напряжение питания</i>	380 В 3Ф
Вентиляция	
<i>Вентилятор осевой 0,75 кВт</i>	18
<i>Воздушный фильтр</i>	1
Телекоммуникация	
<i>Роутер Mikrotik</i>	1
<i>Коммутатор TP-Link TL-SF1024D 24 порта</i>	20
<i>Патч корд кат 5е, шт.</i>	350







